

製品名	X555LA		
型番	X555LA-5005B	X555LA-5005W	X555LA-5005BL
本体カラー	ブラック	ホワイト	ブルー
OS ※1	Windows 10 Home 64ビット		
CPU	CPU名	インテル® Core™ i3-5005U プロセッサ	
	動作周波数 (標準/最大)	2.0GHz	
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 3MB	
メインメモリ	標準 ※2	4GB	
	仕様	DDR3L-1600 (PC3L-12800)	
表示機能	液晶ディスプレイ	15.6型ワイドTFTカラー液晶 (LEDバックライト)	
	表面仕様	グレア	
	解像度	1,366 × 768ドット (WXGA)	
	タッチパネル	非搭載	
	グラフィックス機能	インテル® HD グラフィックス 5500 (GPU内蔵)	
	ビデオメモリ ※3	メインメモリと共有	
	外部ディスプレイ出力 ※4	最大2,560 × 1,600ドット	
記憶装置	HDD ※5	500GB	
光学ドライブ	ドライブの種類	DVDスーパーマルチドライブ (2層ディスク対応)	
	読み出し速度	CD-ROM最大24倍速、CD-RW最大24倍速、DVD-ROM最大8倍速、DVD-R最大8倍速(1層・2層)、DVD-RW最大8倍速、DVD+R最大8倍速(1層・2層)、DVD+RW最大8倍速、DVD-RAM最大5倍速	
	書き込み速度	CD-R最大24倍速、CD-RW最大4倍速、DVD-RAM最大5倍速、DVD-R最大8倍速(2層:最大6倍速)、DVD-RW最大6倍速、DVD+R最大8倍速(2層:最大6倍速)、DVD+RW最大8倍速	
サウンド機能	サウンド規格	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠	
	スピーカー	ステレオスピーカー内蔵 (2W × 2)	
	マイク	マイク内蔵	
Webカメラ		30万画素Webカメラ内蔵	
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)	
	無線LAN	IEEE802.11b/g/n	
入力機能	キーボード	107キー日本語キーボード	
	ポインティングデバイス	マルチタッチ・タッチパッド	
インターフェース	外部ディスプレイ出力	HDMI × 1、D-Sub 15ピン × 1	
	USBポート	USB3.0 × 2、USB2.0 × 1	
	カードリーダー	SDXCメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDメモリーカード	
	オーディオ ※6	マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック × 1	
電源		ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー (2セル)	
バッテリー駆動時間 ※7		約6.7時間	
バッテリー充電時間		約2.6時間	
消費電力		最大約45W	
エネルギー消費効率 (2011年度基準)		N区分 0.019 (AAA)	
サイズ (突起部除く)		幅382mm × 奥行き256mm × 高さ25.8mm	
質量		約2.3Kg	
保証期間		本体: 購入日より12か月間の国際保証 バッテリーおよびACアダプター: 購入日より12か月間の日本国内保証 液晶ディスプレイ: 購入日より30日間のZBD日本国内保証 ※8	
ビジネス統合アプリ ※9		KINGSOFT® Office 2013 Standard	
主な付属アプリ		ASUS Live Update ASUS Splendid ASUS USB Charger+ ※10 CyberLink PowerDVD 12 CyberLink PhotoDirector 5 CyberLink PowerDirector 12 i-フィルター® 30日間無料体験版 WinFlash	
主な付属品		ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書	

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. メモリの増設や交換はサポートしていません。予めご了承ください。

※3. ビデオメモリのサイズはメインメモリの容量に依存します。サイズはパソコンの動作状況により割り当てられます。

※4. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。

※5. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。

※6. 4極ミニプラグをサポートしています。ヘッドセットマイクをご使用の場合は、4極タイプのもをご使用ください。

※7. バッテリー駆動時間は、JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver2.0)に基付いたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。

※8. 液晶ディスプレイに常時点灯ドットが存在した場合に無償で液晶ディスプレイを交換するサービスです。

※9. 同梱の手順に沿って「3製品共通 ライセンスカード」に記載のシリアル番号を入力してください。

※10. 本機の電源がONの時に、USB充電に対応しているデバイスを特定のUSB3.0ポートで急速充電することができます。すべてのUSB機器の充電を保証するわけではありません。