製品名		ROG G22CH	
型番		G22CH-1390KF077W	G22CH-1370KF138W
本体カラー		エクストリームダークグレー	
OS <u></u>		Windows 11 Home 64ビット	
CPU	CPU名	インテル® Core™ i9-13900KF プロセッサー	インテル® Core™ i7-13700KF プロセッサー
	動作周波数	P-core 3.0GHz/5.4GHz (8コア) / E-core 2.2GHz/4.3GHz (16コア) ※ ターボ・ブースト利用時の最大周波数 5.8GHz	P-core 3.4GHz/5.3GHz (8コア) / E-core 2.5GHz/4.2GHz (8コア) ※ ターボ・ブースト利用時の最大周波数 5.4GHz
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 36MB	インテル® スマート・キャッシュ 30MB
チップセット		インテル® B760	
メインメモリ	標準/最大 ※2	32GB/32GB	
	仕様	DDR5-4800	
	スロット	SODIMMスロット×2 (空き×0)	
表示機能	グラフィックス機能	NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 (最大200W)	
	ビデオメモリ ※3	GDDR6X 12GB	
	ディスプレイ出力 ※4	最大7,680×4,320ドット	
記憶装置	SSD ※5	1TB (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2)	
光学ドライブ	ドライブの種類	-	
	読み出し速度	-	
	書き込み速度	-	
サウンド機能	サウンド規格	ハイ・デフィニション・オーディオ準拠	
	スピーカー	-	
通信機能	LAN	2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)	
	無線LAN ※6	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)	
	Bluetooth® 機能	Bluetooth® 5.1	
入力機能	キーボード	-	
	ポインティングデバイス	-	
インターフェー ス	ディスプレイ出力(ビデオカード)	DisplayPort × 3、HDMI × 1	
	ディスプレイ出力(オンボード)※7	HDMI×1	
	USBポート	正面:USB3.2 (Type-C/Gen2) ※8×1、USB3.2 (Type-A/Gen2) ×2 背面:USB3.2 (Type-A/Gen1) ×2、USB2.0×2	
	カードリーダー	-	
	オーディオ入出力	正面:マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 背面:ライン入力×1、ライン出力×1、マイク入力×1	
	拡張スロット ※9	PCI Express® 4.0 x16 スロット×1 (空きスロット×0) SSD用 M.2 コネクター×2 (空きコネクター×1) 無線LAN用 M.2 コネクター×1 (空きコネクター×0)	
	ドライブベイ	-	
セキュリティスロット		非搭載	
電源		600W (80PLUS® GOLD)	
消費電力		最大約525W	
エネルギー消費効率 ※10		16区分 109.8kWh/年 (AAA) ⓒ	
サイズ		幅115mm×奥行き323mm×高さ286.9mm	
質量		約8.0kg	
保証期間		本体:購入日より12ヶ月間の日本国内保証+購入日より12ヵ月間のASUSのあんしん保証(日本国内保証·要登録)※11	
ビジネス統合アプリ		WPS Office 2 Standard Edition (3製品共通ライセンス付) ※12	
主な付属品		製品保証書、無線LANアンテナ×2、クリアサイドパネル(ライトカバー)	
	1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	18 H 1 4 H 4 4	

- ※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。
- ※2. 他メーカ製メモリを増設した際の動作を保証するものではありません。増設の際は、各メモリメーカにご確認の上、お客様自身の責任において実施いただけますようお願いします。メモリ増設に伴う破損に対してもASUSのあんしん保証(日本国内保証・要登録)がご利用いただけます。詳しくはASUSのあんしん保証サイト(https://asus-event.com/anshin/)をご確認ください。
- ※3. 専用ビデオメモリです。
 ※4. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。
- ※5.リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、表示の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。
- ※6. 電波法により5.2/5.3/6GHz帯は屋内使用に限ります(5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合など法令により許可された場合を除く)。
- ※7. 本機ではご利用いただけません。
- ※8. データ転送をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。映像出力と本機への給電はサポートしていません。
- ※9. 他メーカ製を増設した際の動作を保証するものではありません。増設の際は、各メーカにご確認の上、お客様自身の責任において実施いただけますようお願いします。また、製品の構成上、空きスロット/ベイなどがある場合でも利用不可な場合があります。交換に関しては保証対象外となります。増設に伴う破損に対してもASUSのあんしん保証(日本国内保証・要登録)がご利用いただけます。詳しくはASUSのあんしん保証サイト(https://asus-event.com/anshin/)をご確認ください。
- ※10. エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率 110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。
- ※11. 破損原因を問わない無料の日本国内保証で、ご利用には製品購入後30日以内にMyASUSで製品登録を実施いただく必要があります。詳しくはASUSのあんしん保証サイト(https://asusevent.com/anshin/)をご確認ください。
- ※12. 「WPS Office 2 ライセンスカード」に記載のシリアル番号を入力してください。